

## Actualització del dispositiu HT-7000 REVOLUITON:

1) Instal·leu el controlador PL2303Driver (amb el cable de desconnexió desconnectat) i, a continuació, reinicieu el PC perquè les actualitzacions tinguin efecte.

**Avís: si, en l'ordinador en ús, ja s'han fet altres actualitzacions en el passat (tant d'aquest detector, com d'altres) no cal tornar a instal·lar el controlador.**

2) Connecteu la sortida USB de l'ordinador a la sortida USB del dispositiu mitjançant el cable de descàrrega adequat i comproveu que el controlador s'ha instal·lat correctament.

3) Connecteu el dispositiu a la xarxa mitjançant el cable d'alimentació adequat.

4) Manteniu premuda la tecla "CLR" i, a continuació, engegueu el dispositiu.

5) Tingueu en compte a la pantalla del dispositiu una sèrie de línies traçades.

6) Seleccioneu l'eina fent clic a la icona "MULTI-TARGET PROGRAMMER", feu clic a "LOAD"

FILE "i seleccioneu el" fitxer.UPL "necessari per a l'actualització:

SQ19-011\_HT7000REV\_C21\_EUR(024)+GBP(030)(2019-04-09).UPL

7) Feu clic a "Actualitza Soft" i espereu fins a la programació del dispositiu.

8) Apagueu el dispositiu, desconnecteu el cable de descàrrega i torneu-lo a engegar.

Update device HT - 7000 REVOLUTION:

1 ) Install the driver ( download cable disconnected ) and then restart the computer in order to make updates ready

2 ) Connect via the download cable , the USB port of the computer to the USB device

3 ) Connect , using the appropriate power cable , the device to the electricity

4 ) Press and hold the " CLR " and then turn the device on

5 ) Note on the device display a series of dotted lines

6 ) Select the tool by clicking on the " MULTI - TARGET PROGRAMMER " , click " LOAD FILE " and select the " file.UPL " that you need to updating .

7 ) Click on " Update Soft " and wait until the program will finish

8 ) Turn off the device , disconnect the download cable and turn it on again