

XT70 PRO

WALKIE-TALKIE DUAL BAND
PMR446/LPD



* Depending on terrain

MIDLAND[®]

Codi 35636



Características principales

- Transceptor Dual Band LPD/PMR446
 - Canales: 32 PMR446 (16+16 preprogramados) + 69 LPD
 - Waterproof IPX4
 - Función llamada de emergencia
 - Side Tone: elimina el ruido de conmutación de la transmisión
 - Amplia pantalla LCD con retroiluminación
 - Indicador de batería baja
 - Ahorro automático de batería
 - 38 CTCSS y 104 DCS en TX y RX
 - Botón de llamada con 10 tonos seleccionables
 - Red Radio Montana (solo para Italia)
 - Vida de la batería de hasta 12 horas
 - Cargador rápido (3 horas)
 - Función Monitor
 - Función Baby Sitter
 - Botones para la selección de canal
 - Control de volumen
 - Función Fuera de Alcance (automática o manual)
 - Función SCAN
 - Función Vibra-CALL
 - Dual Watch
 - Ajuste del Squelch (9 niveles)
 - Bloqueo del teclado
 - Selección de potencia alta / baja (banda PMR)
 - Roger Beep activado / desactivado
 - VOX para comunicaciones manos libres con 9 niveles seleccionables
 - Conector 2pin para micrófono-altavoz externo
-  *El fabricante, con motivo de mejorar constantemente la calidad del producto, se reserva el derecho de modificar las características y prestaciones sin previo aviso.*

Contenido de la caja

- 2 transceptores con pinza de cinturón
 - 1 adaptador de pared
 - 1 cargador de sobremesa de doble velocidad
 - 2 packs de baterías recargables 700mAh
 - 2 micrófonos con auricular MA21L (solo en la version Hobby&Work)
-

Especificaciones técnicas

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Canales..... | 32 PMR; 69 LPD |
| Rango de frecuencias..... | 446.00625 ÷ 446.19375MHz (PMR) |
| Espaciado de canales..... | 12.5 KHz |
| Alimentación..... | Pack de baterías 700mAh 6Vdc |
| Rango de temperaturas..... | desde -20° hasta +55°C |
| Dimensiones..... | 53 (L)x 120 (H)x35 (D) mm |
| Peso..... | 123 |
| Ciclo de trabajo..... | TX 5%, RX 5%, stand-by 90% |
| Categor..... | B |

Transmisión

| | |
|-----------------------|---|
| Potencia salida..... | 10 o 500 mW (Seleccionable) |
| Modulación..... | FM |
| Rechazo espurias..... | dentro de los términos legales europeos |

Recepción

| | |
|---|---|
| Sensibilidad (@ 12dB Sinad.....) | 0,23µV |
| Rechazo de canal adyacente..... | 70dB |
| Potencia de salida de audio..... | 320mW @ 10% THD |
| Categor..... | 3 (referente únicamente a LPD) |
| Jack para micro externo y carga..... | estéreo 2,5 mm |
| Jack para altavoz externo..... | mono 3.5 mm |
| Tiempo máximo de transmisión en una hora..... | 6 minutos,equivalentes a un ciclo de trabajo del 10% |

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

ADVERTENCIA: El adaptador de alimentación es el dispositivo de desconexión del aparato.

La base del cargador debe permanecer cerca del aparato y ser fácilmente accesible.



MIDLAND®

www.comercialpaperera.com - Tel. 972 406 301

C/ Can Pau Birol, 14 - Pol. Ind. Mas Xirgu - 17005 Girona - comandes@comercialpaperera.com